

**NB! Viktig**

- Laderen er beregnet for vanlige bly/syre, GEL og AGM batterier. (Sjekk evt.spesifikasjonene fra batteriproducent)  
Skal ikke brukes på andre batterier med andre krav til ladespenning etc.  
Det skal kun lades batterier som er beregnet for opplading,
- Laderen skal kun kobles til jordet kontakt.
- Laderen skal plasseres i godt ventilerte og smussfrie omgivelser.  
Spesielt kjøleviften må ikke dekkes til.
- Laderens komponenter er beskyttet mot tæring (f.eks sjøluft o.l) men det anbefales allikevel at ladere monteres på et tørt sted.
- Batteriet som lades kan bli skadet dersom laderens LED lampe lyser GULT over unormalt lang tid. Årsak kan være feil i batteriet som gjør at laderen ikke klarer å topplade det.
- Laderen er konstruert i et spesielt aluminiums "hus". Dette hindrer at laderen skal gå varm. Vær obs på at laderen kan ha høy overflatetemp.ved maks belastning. Dette er helt normalt.
- Noe viftestøy må man regne med ved belastning.

HUSK! batterier tar ingen skade av lading med denne type ladere, tvert imot. Hyppig lading er og anbefale da dette sikrer lengre levetid på batteriet, og et problemfritt batterihold.

Lykke til med din nye lader !

[www.skanbatt.no](http://www.skanbatt.no)

Norsk importør:

Skandinavisk Batteriimport AS  
Rigetjønneveien 22B  
4626 Kristiansand  
Tlf. 3810 7020

**Puls - Mykstart - Opplading - Utjevning - Vedlikehold****Bruk:**

- Sett laderens stikkontakt i et jordet vegguttak.
- Sett laderens klemmer (rød/sort) på batteriet som skal lades.  
Rød klemme først på +(pluss) pol og deretter sort klemme på -(minus) pol.
- Skru på laderen (bryter bak), rød LED lampe vil lyse når 230V er tilkoblet.  
Den andre LED lampen viser ladestatus.
- Skru alltid av laderen dersom den flyttes til andre batterier.

**Spesifikasjoner:**

Inn: Volt	190-240VAC
Frekvens	47-63HZ
Ut: Ladespenning (V)	28,8V (+/- 0,1V)
Vedlikeholdslading	27V (+/- 0,1V)
Ladestrøm (A)	Maks 12A
Strømforbruk (Maks)	353Watt
Effektivitet	> 87% (ved full belastning)



Mål: L= 190 / B= 118 / H= 58 (mål i millimeter), 1,2Kg

- Laderen er beskyttet mot feilkobling av klemmene (rød/sort), og vil slå seg av dersom dette skjer. Laderen fungerer når problemet er rettet opp.
- Laderen er beskyttet mot overoppheting (høy temp. og/eller overbelastning), og den vil redusere ladestrømmen for ikke å gå varm. Den er i tillegg beskyttet med en kjølevifte som reguleres automatisk etter behov.
- LED - lampe viser ladestatus på flg måte: GUL=lading pågår.  
GRØNN= vedlikeholdslading pågår (kan stå på ubegrenset).  
Unikt digitalt display viser ladestatus og batterinivå (se egen forklaring).
- Laderen kan lade opp tomme batterier (en forutsetning er at batteriet er i orden).
- Kompakt design gjør monteringen enkel.
- Laderen har en 24t timer som senker laderstrømmen til 27V uavhengig av tilstand på batteriene. Dette for å sikre at ikke defekte batterier blir stående for lenge og koke.